

Profil użyty podczas pierwszego uruchomienia FiberTechnic® GPON FTECH OLT / ONU

Film dostępny na stronie <https://fibertechnic.com/aktywnegpon/#support>

```
!  
dba-profile profile-id 2 profile-name „dba-profile_2”  
  type4 max 1024000  
  commit  
  exit  
!  
ont-lineprofile gpon profile-id 2 profile-name „lineprofile_2”  
  tcont 1 dba-profile-id 2  
  gem add 1 tcont 1 encrypt off  
  gem mapping 1 1 vlan 100  
    gem mapping 2 1 vlan 200  
  commit  
  exit  
!  
ont-wanprofile gpon profile-id 1 profile-name „wanprofile_1”  
  wan add 1 route internet dhcp vlan-mode tag 200 priority 0  
  wan add 2 route other      dhcp vlan-mode tag 100 priority 5  
  wan modify 2 binding eth 1-4 ssid 1,5  
  commit  
  exit  
!  
interface gpon 0/0  
  ont add 1 1 sn-auth „HWTCE6BAF63D” ont-lineprofile-id 2 ont-srvprofile-id 0  
  ont wan-profile 1 1 ont-wanprofile-id 1  
  exit  
!  
vlan 100,200  
!  
interface gpon 0/0  
  vlan trunk 1 100,200  
  exit  
!  
interface ge 0/0  
  vlan mode 1 trunk  
  vlan trunk 1 100,200  
  exit  
!  
service-port 1 vlan 100 gpon 0/0 port 1 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan 100 tag-action transparent  
service-port 2 vlan 200 gpon 0/0 port 1 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan 200 tag-action transparent  
!
```